SZKOLENIE WDROŻENIOWE

BEMER Dog Line

Jak korzystać z systemu krok po kroku, od pierwszego dnia

To szkolenie z obsługi systemu, a nie porada weterynaryjna. System nie zastępuje lekarza weterynarii.

Materiał dla opiekuna psa · wersja listopad 2026



PLAN SPOTKANIA

Pięć bloków, około godziny

01

Mikrokrążenie psa

Za co odpowiada najmniejsza sieć naczyń i dlaczego jest punktem wyjścia.

02

Technologia BEMER

Jeden sygnał, jak go stosujemy u psa, co wiemy i czego nie obiecujemy.

03

Zestaw dla psa

Dog Basic i Dog Comfort: sterownik, aplikator, mata, pilot, aplikacja.

04

Codzienna rutyna

2 × 8 minut, programy P1–P3, tryb automatyczny, pierwsze tygodnie.

05

Bezpieczeństwo i obsługa

Przeciwwskazania, ustawienie, komunikaty, czyszczenie.

Pytania i kontakt

Pytania z sali, materiały do zabrania ze sobą, kontakt po szkoleniu.

Niewidzialna sieć naczyń, od której zależy zaopatrzenie komórek



Mikrokrążenie odbywa się w najmniejszych naczyniach krwionośnych psa. Nie widać go gołym okiem, a właśnie tam zachodzą ważne procesy przemiany materii.

Zaopatrzenie

Komórki są zaopatrywane w to, czego potrzebują do pracy.

Odprowadzanie

Produkty przemiany materii są usuwane z tkanek.

Źródło: strona producenta, sekcja nauka Dog Line (parafraza).

Jeden sygnał, dopasowany do człowieka, konia i psa

Ten sam sygnał

Konfiguracja sygnałów BEMER jest zachowana, a dopasowana do gatunku jest aplikacja: u psa pies leży komfortowo na macie.

Systemy zoptymalizowano osobno dla każdego gatunku.

Jak sygnał dociera

Impulsowe pola elektromagnetyczne przez miedzianą cewkę w aplikatorze B.Base Dog.

Pole obejmuje całą powierzchnię leżenia.

Maks. poziom: średnio ok. 35 µT.

Zasada przewodnia

Większa intensywność nie oznacza automatycznie większego efektu.

Liczy się dopasowanie programu do psa i regularność, a nie podkręcanie.

Co wiemy, a czego nie obiecujemy

Co podaje producent

- Opisowa analiza 6-tygodniowej obserwacji użytkowników.
- 30 psów: seniorzy, psy z ograniczeniami zdrowotnymi, psy sportowe i podatne na stres.
- Według producenta system wspiera mikrokrążenie, sprawność i aktywność ruchową.

Jak to czytać

- To obserwacja opisowa, nie badanie kontrolowane.
- Nie mamy pełnej publikacji ani metodyki, więc nie obiecujemy konkretnych wyników.
- System uzupełnia opiekę weterynaryjną, nie zastępuje jej.

Wskazanie według instrukcji: wsparcie psów z chorobami zwyrodnieniowymi stawów oraz wsparcie mikrokrążenia, sprawności ruchowej i aktywności. Producent zastrzega, że system może wspierać leczenie weterynaryjne, ale go nie zastępuje.

Czego BEMER Dog Line nie robi

Nie zastępuje weterynarza

Może wspierać leczenie weterynaryjne, ale nigdy go nie zastępuje.

Nie służy do leczenia ani diagnozowania

Nie obiecujemy wyleczenia ani poprawy w określonym terminie.

Nie zmienia decyzji o lekach


O leczeniu i lekach decyduje lekarz weterynarii.

Tylko dla psów

System jest przeznaczony wyłącznie dla psów, nie dla ludzi ani innych zwierząt.

Przy każdym niepokojącym objawie najpierw lekarz weterynarii.

BEMER Dog Line, film prezentujący system



BEMER Dog Line, product launch

Jak oglądać

Język filmu: angielski (zapowiedz to przed odtworzeniem)

Adres: youtu.be/uesQAMfkOrw

Zatrzymaj w dowolnym momencie. Po filmie zbierz pytania i wróć do tematu na slajdach.

Dwa zestawy, każdy w dwóch rozmiarach i dwóch kolorach

	B.Control Dog (sterownik)	B.Base Dog (aplikator)	Zasilacz + adapter	Torba Pouch Dog	Comfort Mat + pokrowiec	Pilot
BEMER Dog Basic	✓	✓	✓	✓	–	–
BEMER Dog Comfort	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Rozmiary

Standard: pow. leżenia ok. 58 × 79 cm. Max: ok. 78 × 118 cm.

Kolory

Dark grey i orange. Pokrowiec w Comfort jest dobrany kolorystycznie.

Dla kogo

Basic: własne legowisko psa. Comfort: mata, pokrowiec i pilot.

B.Control Dog steruje, B.Base Dog przekazuje sygnał



B.Control Dog

- Trzy programy P1–P3, każdy po 8 minut.
- Obudowa z aluminium i szkła; akumulator na ok. 7 dni przy 2 × 8 min dziennie.
- Ładowanie zwykle 3–4 godziny (przed pierwszym użyciem do pełna).
- Sterowanie: przyciski, pilot (Comfort) lub aplikacja; Bluetooth do ok. 10 m.

B.Base Dog

- Standard: ok. 85 × 58 cm, ok. 1,1 kg. Max: ok. 127 × 78 cm, ok. 1,6 kg.
- Spód antypoślizgowy, 4 rzepy do maty Comfort.
- Łatwy do czyszczenia materiał (poliester).
- Sterownik można obrócić o 180°.

Elementy, które zmieniają komfort codziennego stosowania

Comfort Mat Dog

Piankowa mata dopasowana do sygnału BEMER. Po rozpakowaniu zostaw ją do rozłożenia (do 48 godz.) przed założeniem pokrowca.

Pokrowiec

Dobrany kolorystycznie, antypoślizgowy spód. Pranie ręczne 30 °C, bez suszarki.

Pilot (tylko Comfort)

Jeden przycisk, zasięg do 10 m, bateria CR2025. Kolejne wciśnięcia zmieniają program.

Aplikacja BEMER Dog

Bezpłatna, iOS i Android. Parowanie, aktualizacje i tryb automatyczny.

W Dog Basic wolno użyć własnego legowiska, o ile nie zawiera materiałów ferromagnetycznych ani ferrytowych.

Dwa razy dziennie po 8 minut

2×

dziennie

8 min

jeden program

3

programy P1–P3

Jak uruchomić

- Krótko wciśnij przycisk zasilania na B.Control Dog.
- Wybierz program (przyciski, pilot lub aplikacja).
- Program startuje po 2 s i kończy się sam; można przerwać przyciskiem.

Pamiętaj

- Wyłączenie sterownika: przytrzymaj przycisk 2 s.
- Limit urządzenia: 8 godzin stosowania na dobę.
- System jest zaprojektowany do regularnego, długoterminowego stosowania.

Aplikacja rozpoznaje, że pies jest na macie

Jak to działa

- Pies wchodzi na matę, system czeka 30 s i uruchamia ostatnio wybrany program.
- Co 2 minuty sprawdza, czy pies jest na macie; jeśli zszedł, program się kończy.
- Dwa okna czasowe: 4:00–12:00 i 16:00–24:00 (odstęp co najmniej 4 godziny).
- Ręcznie program można uruchomić o dowolnej porze.

Warunki

- Mata rozłożona płasko; jako podkład tylko Comfort Mat lub koc.
- Podczas konfiguracji na macie nie ma psa ani przedmiotów; później pies leży centralnie.
- Po przeniesieniu systemu konfigurację trzeba powtórzyć.
- Nie dla bardzo małych psów (ok. 5 kg i mniej): sterowanie ręczne.
- Dzieci i inne zwierzęta nie mogą uruchamiać trybu.

Zaczynamy od najłagodniejszego programu i obserwujemy psa

TYDZIEŃ 1

Program 1

Najniższa intensywność. 2 × 8 min dziennie.

TYDZIEŃ 2

Program 2

Przejście do Programu 2 po tygodniu, zgodnie z instrukcją producenta (IFU 5.6).

KOLEJNY TYDZIEŃ

Program 3

W razie potrzeby najwyższa intensywność.

DŁUGOTERMINOWO

Najlepszy dla psa

Wybierz program, który najlepiej mu pasuje.


Obserwuj psa

Zwracaj uwagę na to, jak pies reaguje na stosowanie i jak zachowuje się w ciągu dnia. Zmiany zapisuj, to ułatwi wybór programu.

Reakcje przejściowe

Sporadycznie: zmęczenie, zwiększona aktywność, krótkotrwałe zmiany zachowania. Zwykle ustępują samoistnie. W razie wątpliwości lekarz weterynarii.

Instrukcja po polsku: rozpakowanie, konfiguracja, pierwsze kroki



BEMER Dog Line, instrukcja użytkowania PL

Jak oglądać

Język filmu: polski

Adres: youtu.be/24a_6_IwXnU

Zatrzymaj w dowolnym momencie. Po filmie zbierz pytania i wróć do tematu na slajdach.

Kiedy nie stosować, a kiedy zachować szczególną ostrożność

Nie stosować

- przy zdiagnozowanej chorobie nowotworowej w aktywnym stadium
- w bezpośredniej bliskości rozruszników serca i innych aktywnych implantów elektronicznych (min. 50 cm); dotyczy też opiekunów z implantami

Szczególna ostrożność

- ciąża u psa
- niezdiagnozowane dolegliwości bólowe
- choroby zakaźne w zaostrzonym stadium (np. wysoka temperatura ciała)

W razie wątpliwości przed użyciem: lekarz weterynarii.

Działania uboczne: przy stosowaniu zgodnym z instrukcją nie stwierdzono niepożądanych. Sporadycznie przejściowo: zmęczenie, zwiększona aktywność, krótkotrwałe zmiany zachowania.

Gdzie postawić system i czego unikać

Miejsce

Nie w przejściu (ryzyko potknięcia). Mata płasko na stabilnym podłożu.

Podłoże

Bez metalu i materiałów ferromagnetycznych ani ferrytowych pod i na macie.

Warunki

Temperatura 5–40 °C, wilgotność 15–90% bez kondensacji.

Urządzenia

Nie używać obok innego BEMER Dog; telefony i urządzenia HF co najmniej 30 cm.

Dzieci i zwierzęta

Nie uruchamiają trybu automatycznego; system tylko dla psów.

Serwis

Wymiana akumulatora i naprawy wyłącznie w autoryzowanym serwisie.

Kolory baterii, diody programów i komunikaty

Bateria

Zielony: więcej niż 1 dzień stosowania

Żółty: ok. 1 dzień

Czerwony: ładuj akumulator

Ładowanie 3–4 godziny; podczas ładowania miga zielona dioda.

Diody i parowanie

- Diody pokazują wybrany program P1–P3 (czwarta dioda nie jest obecnie obsługiwana).
- Bluetooth: przytrzymaj przycisk 2 s; fioletowe diody świecą 30 s.
- Mruganie łapki: wykrycie psa w trybie automatycznym.

Komunikaty

Żółte: zwykle usuniesz sam.

Czerwone: awaria, może być potrzebny serwis.

Częste przyczyny: zabrudzony styk lub złożona mata, nieoryginalny zasilacz, limit 8 godzin dziennie, zła temperatura.

Higiena, transport i żywotność

B.Control Dog

Ściereczka do ekranów. Płyny nie mogą dostać się na magnetyczne wtyki od spodu.

B.Base Dog

Wilgotna szmatka lub gąbka ze środkiem do tkanin; dezynfekcja chusteczkami do poliestru.



Transport i przechowywanie

Mata zwijana, torba Pouch Dog, zasilacz z adapterem UE/US/UK. Po przeniesieniu powtórz konfigurację trybu automatycznego.

Żywotność i gwarancja

Oczekiwany czas eksploatacji: 10 lat (akumulator zwykle ok. 5 lat). Gwarancja wg producenta: 3 lata, z wyłączeniami; warunki potwierdzamy indywidualnie.

PYTANIA Z SALI

Osiem pytań, które padają najczęściej

Czy to zastępuje weterynarza?

Nie. Może wspierać leczenie, nigdy go nie zastępuje.

Dla jakich psów?

Wszystkie rasy, rozmiary, wiek i płeć; psy użytkowe, sportowe, towarzyszące.

Jak często i jak długo?

Zalecane 2 × 8 min dziennie; start od P1, po tygodniu P2, w razie potrzeby P3.

Własne legowisko?

W Dog Basic tak, bez materiałów ferromagnetycznych. Tryb auto: tylko Comfort Mat lub koc.

Mały pies?

Tak, ale przy ok. 5 kg i mniej sterowanie ręczne, nie automatyczne.

Jak długo działa bateria?

Do 7 dni przy 2 × 8 min dziennie; ładowanie 3–4 godziny.

Skutki uboczne?

Nie stwierdzono; sporadycznie przejściowe zmęczenie, aktywność, zmiany zachowania.

Wyjazd z systemem?

Mata zwijana, torba Pouch Dog, zasilacz z adapterem UE/US/UK.

NA KONIEC

Co zabierasz ze sobą i jak się z nami skontaktować

Materiały do zabrania ze sobą

- Instrukcja używania BEMER Dog Line (PDF, po polsku).
- Aplikacja BEMER Dog (iOS i Android, bezpłatna).
- Film instruktażowy po polsku: youtu.be/24a_6_IwXnU.



Kontakt: tel. 507 507 004 · B2b@elektrostymulatory.net

Konfigurację zestawu (rozmiar, kolor, wariant) dobieramy indywidualnie. System nie zastępuje porady lekarza weterynarii.